

V-TAC
Meaningful Innovation.

FLUXI MC

Naświetlacz LED **z mufą kablową | 120 LM/W**



Seria naświetlaczy FLUXI MC to fundament oferty V-TAC w segmencie oświetlenia zewnętrznego. Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających inwestycjach, łączy bezkompromisową skuteczność świetlną z innowacyjnym systemem montażu, stanowiąc wzór trwałości w klasie produktów profesjonalnych.

120 LM/W EFEKTYWNOŚĆ

IP65 STANDARD

05 LAT GWARANCJI

PIR CZUJNIK RUCHU

WBUDOWANE ZŁĄCZE

KLUCZOWE CECHY

- **Napięcie wejściowe: AC 220—240V, 50Hz**
- **Współczynnik oddawania barw (CRI): >70**
- **Współczynnik zniekształcenia (DF): >0.7 (10-20W), >0.7 (30-50W)**
- **Klasyfikacja IK: IK05**
- **Kąt świecenia: 120°**
- **Pełna jasność: <1s**
- **Trwałość: >25 000 godzin**
- **Materiał korpusu: odlewane ciśnieniowo aluminium**
- **Stopień ochrony: IP65**
- **Temperatura pracy: -20°C — +45°C**
- **Klasa energetyczna: E**
- **Gwarancja: 5 lat**

SPECYFIKACJA

SKU	Moc	Lumeny	Ilość w opak.	Wymiary
23839-5 | 4000K BIAŁA NEUTRALNA 23840-5 | 6500K BIAŁA ZIMNA	10W	1200	20 szt	152.5x89.1x182.8mm
23842-5 | 4000K BIAŁA NEUTRALNA 23843-5 | 6500K BIAŁA ZIMNA	20W	2400	20 szt	152.5x89.1x182.8mm
23845-5 | 4000K BIAŁA NEUTRALNA 23846-5 | 6500K BIAŁA ZIMNA	30W	3600	20 szt	184.5x89.1x224.3mm
23848-5 | 4000K BIAŁA NEUTRALNA 23849-5 | 6500K BIAŁA ZIMNA	50W	6000	20 szt	217.3x89.1x241.9mm

RoHS CE UKCA

- **Zalecana wysokość montażu: 1,8m - 2,5m**
- **Rodzaj czujnika: PIR**
- **Opóźnienie: Min: 7sek±2sek; Max: 7min±2min**
- **Zasięg detekcji: 120°±20°**
- **Odległość detekcji: 3-8m (promień)**



Dwufunkcyjny czujnik ruchu

Naświetlacz FLUXI MC umożliwia pracę w dwóch trybach:

1

Tryb automatyczny (czujnik ruchu)

Oprawa włącza się po wykryciu ruchu w obszarze działania czujnika.

2

Tryb stałego świecenia (Manual Override)

Oprawa świeci w sposób ciągły, bez aktywnego czujnika ruchu.

Zmiana trybu pracy

Przejście w tryb stałego świecenia:

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Włączyć ponownie w ciągu 2 sekund.
3. Oprawa zacznie migać, potwierdzając zmianę trybu.

Powrót do trybu automatycznego:

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Włączyć ponownie po około 10 sekundach.
3. Oprawa przejdzie w tryb czujnika ruchu.

Miganie oprawy oznacza potwierdzenie zmiany trybu pracy.

RoHS CE UKCA